




|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| نام محصول    | کابل جامپر همبندی                    |
| کد فنی کالا  | BJC                                  |
| کاربرد       | سیستم های ارت ، همبندی و حفاظت صاعقه |
| مورد استفاده | همبندی الکتریکی                      |

| مشخصات فنی محصول |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| مغز کابل         | مس                                   |
| عایق کابل        | PVC                                  |
| نوع سر کابل      | کابلشو مسی قلع اندود                 |
| رنگ              | زرد با خط سبز                        |
| مشخصات کابل      | Class2 or Class5 NYY (CU/PV) 0.6/1kV |

| انواع     |                 |                          |
|-----------|-----------------|--------------------------|
| شماره فنی | طول [سانتی متر] | کابل                     |
| BJC10-20  | 20              | 1x10sqmm NYA (0.6/1kV)   |
| BJC10-25  | 25              | 1x10sqmm NYA (0.6/1kV)   |
| BJC10-30  | 30              | 1x10sqmm NYA (0.6/1kV)   |
| BJC16-20  | 20              | 1x16sqmm NYA (0.6/1kV)   |
| BJC16-25  | 25              | 1x16sqmm NYA (0.6/1kV)   |
| BJC16-30  | 30              | 1x16sqmm NYA (0.6/1kV)   |
| BJC25-20  | 20              | 1x25sqmm NYA (0.6/1kV)   |
| BJC25-25  | 25              | 1x25sqmm NYA (0.6/1kV)   |
| BJC25-30  | 30              | 1x25sqmm NYA (0.6/1kV)   |
| BJC25-35  | 35              | 1x25sqmm NYA (0.6/1kV)   |
|           |                 | لیست متعلقات مورد نیاز : |



**تجهیزات سیستم زمین**

تلفن : +98 21 77940716/77959032

فکس : +98 21 77953528

ایمیل : Info@tsamin.com

